

エプソン社製レーザープリンタ用ドライバインストール手順

本ガイドでは、エプソン社製レーザープリンタをご利用になる際の設定方法について解説します。ご利用のレーザープリンタの機種により必要なパッケージが異なりますのでご注意ください。



本ガイドの記載内容について、各プリンタに関する動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

パッケージのダウンロードが必要な機種

この項で解説する手順の対象となる機種は以下の通りです。

【対象機種】

カラーレーザープリンタ

- LP-7000C
- LP-S5000
- LP-S5500
- LP-S6000
- LP-S7000
- LP-V500

複合機(MFP)

- LP-A500
- LP-M5500
- LP-M5600

(2008年10月現在)





複合機(MFP)でスキャナ機能をご利用いただくには、別途「Image Scan! for Linux」のダウンロードおよび設定が必要です。詳細は Turbolinux Client 2008 プリンタスキャナドライバダウンロードサイトを参照ください。

<http://www.turbolinux.co.jp/products/tlc2008/driver/index.html>



【事前の準備】

1. Turbolinux Client 2008 をハードディスクにインストールしパッケージのアップデートをおこないま

す。Yum Extender を起動し  (パッケージ)アイコンを選択し画面上部にある“パッケージ”から “更新” オプションボタンを選択しアップデートパッケージを画面のリストに表示します。[全て追加]ボタンをクリックしアップデートパッケージをすべて選択します。

2. 続いて Yum Extender の  (グループ)アイコンを選択して“グループ”画面から“システムパッケージ”の“印刷サポート”グループを選択し印刷に必要なパッケージをすべてインストールします。(1.および2.の詳細手順は、「[Turbolinux Client 2008 アプリケーションガイド](#)」「6.1 プリンタ設定の前に」も参照ください。)

3. 上記機種をご利用いただくには、更に libstdc++-compat のインストールが必要になります。

Yum Extender の  (パッケージ)アイコンを選択し画面上部にある“パッケージ”から“利用可能”オプションボタンを選択します。上部のテキストボックス内に“libstdc++-compat”と入力し  をクリックします。リストにパッケージが表示されたら選択してください。

4. パッケージの選択が完了したら[キューを処理する]ボタンをクリックします。確認のダイアログが表示されたら[OK]ボタンをクリックしてすべてインストールしてください。完了後[Quit]ボタンをクリックして Yum Extender を終了してください。

【パッケージのダウンロード】

ブラウザでダウンロードサイト(<http://www.turbolinux.co.jp/products/tlc2008/driver/index.html>)へアクセスし、「エプソン製プリンタドライバ」からご利用になる機種名のパッケージ(【対象機種】欄参照)をダウンロードしてください。必ず、以下2つのパッケージをダウンロードしてください。

- Epson-機種名-filter-*n.n-n* .i386.rpm
- Epson-機種名-filter-cups-*n.n-n* .i386.rpm



“機種名”にはご利用のプリンタの機種名が、“*n.n-n*”の部分にはバージョン番号が入りますのでそれぞれ適宜読み替えてください。

【パッケージのインストール】

1. 以下の手順でダウンロードしたパッケージをインストールします。



(Kメニュー)から“システム”→“その他のアプリケーション”→“コンソール(管理者)”を選択します。“パスワード:”と表示されたら root のパスワード入力し[Enter]キーを押してください。プロンプトに続けて以下のように入力します。

```
# cd /home/turbo/ダウンロード/
# rpm -Uvh Epson-LPS5500-filter-1.0-0.i386.rpm
準備中... ##### [100%]
1:Epson-LPS5500-filter ##### [100%]
# rpm -Uvh Epson-LPS5500-filter-cups-1.0-0.i386.rpm
準備中... ##### [100%]
1:Epson-LPS5500-filter-cu##### [100%]
```



“/home/turbo/ダウンロード/ “ の部分はダウンロード先のパスに、“Epson-LPS5500-filter-1.0-0.i386.rpm”などのパッケージ名の部分は、実際のパッケージファイル名にそれぞれ適宜読み替えてください。

2. インストールが完了したらシステムを再起動してください。



設定を反映するには cups サービスの再起動またはシステムの再起動が必要です。

【プリンタの追加】

上記完了後、「Turbolinux Client 2008 アプリケーションガイド」 「6.4 プリンタの追加」以降を参照しプリンタの追加設定をおこなってください。プリンタ追加ウィザードの「プリンタの機種を選択」画面で “製造者” から “EPSON” を選択すると “モデル” に機種名が表示され選択が可能になります。

PPD ファイルのダウンロードが必要な機種

この項で解説する手順の対象となる機種は以下の通りです。

【対象機種】

カラーレーザープリンタ

- LP-S7500


複合機(MFP)


- LP-M5000

(2009年10月現在)

【事前の準備】

1. Turbolinux Client 2008 をハードディスクにインストールしパッケージのアップデートをおこないま

す。Yum Extender を起動し  (パッケージ)アイコンを選択し画面上部にある“パッケージ”から“更新”オプションボタンを選択しアップデートパッケージを画面のリストに表示します。[全て追加]ボタンをクリックしアップデートパッケージをすべて選択します。


2. 続いて Yum Extender の  (グループ)アイコンを選択して“グループ”画面から“システムパッケージ”の“印刷サポート”グループを選択し[キューを処理する]ボタンをクリックします。確認のダイアログが表示されたら[OK]ボタンをクリックしてすべてインストールしてください。完了後[Quit]ボタンをクリックして Yum Extender を終了してください。
(1.および2.の詳細手順は、「[Turbolinux Client 2008 アプリケーションガイド](#)」「6.1 プリンタ設定の前に」も参照ください。)

【パッケージのダウンロード】

ブラウザでダウンロードサイト(<http://www.turbolinux.co.jp/products/tlc2008/driver/index.html>)へアクセスし、「エプソン製プリンタドライバ」からご利用になる機種名の PPD ファイル ([【対象機種】](#)欄参照)をダウンロードしてください。以下のファイルをダウンロードしてください。

- Epson-LP-機種名 -eplaser-jp.ppd.gz
- Epson-LP-機種名 -eplaser-jp.ppd

【PPD ファイルのコピー】

以下の手順でダウンロードしたファイルをコピーします。  (Kメニュー)から“システム”→“その他のアプリケーション”→“コンソール(管理者)”を選択します。“パスワード:”と表示されたら root のパスワード入力し[Enter]キーを押してください。プロンプトに続けて以下のように入力します。

```
# cd /home/turbo/ダウンロード/
# cp Epson-LP-S7500-eplaser-jp.ppd.gz /usr/share/cups/model/
```



“/home/turbo/ダウンロード/ “ の部分はダウンロード先のパスに、“Epson-LPS7500-eplaser-.jp.ppd.gz” の部分は、実際のファイル名にそれぞれ適宜読み替えてください。

【プリンタの追加】

上記完了後、「Turbolinux Client 2008 アプリケーションガイド」 「6.4 プリンタの追加」以降を参照しプリンタの追加設定をおこなってください。プリンタ追加ウィザードの「プリンタの機種を選択」画面で “製造者” から “EPSON” を選択すると “モデル” に機種名が表示され選択が可能になります。

パッケージのダウンロードが不要な機種

以下の機種をご利用になる場合はパッケージを個別にダウンロードする必要はありません。「[Turbolinux Client 2008 アプリケーションガイド](#)」を参照しプリンタの追加設定を行ってください。



Turbolinux Client 2008 システムのアップデート、「印刷サポート」グループパッケージの追加インストールは必要です。詳細は「[Turbolinux Client 2008 アプリケーションガイド](#)」「6.1 プリンタ設定の前に」を参照してください。

【対象機種】

モノクロレーザープリンタ

- LP-1800
- LP-1900
- LP-2200
- LP-2400
- LP-2500
- LP-7500
- LP-7700
- LP-7900
- LP-8100
- LP-8300F/FX
- LP-8400F/FX
- LP-8600
- LP-8600F/FX
- LP-8700
- LP-8900
- LP-9000B
- LP-9100
- LP-9200B
- LP-9300
- LP-9400
- LP-9600
- LP-9600S
- LP-S300
- LP-S3000
- LP-S4000
- LP-S4500

カラーレーザープリンタ

- LP-3000C
- LP-8000C
- LP-8200C
- LP-8300C
- LP-8500C
- LP-8800C
- LP-9000C

- LP-9200C
- LP-9500C
- LP-9800C
- LP-S6500

複合機(MFP)

- LP-M6000

(2008年10月現在)



複合機(MFP)でスキャナ機能をご利用いただくには、別途「Image Scan! for Linux」のダウンロードおよび設定が必要です。詳細は Turbolinux Client 2008 プリンタスキャナドライバダウンロードサイトを参照ください。

<http://www.turbolinux.co.jp/products/tlc2008/driver/index.html>